

Cort®

www.cortguitars.com

- Monster X series -



MX15R & MX30R

Návod k použití

Funkce předního panelu

1. INPUT jack

Propojte kytaru se zesilovačem pomocí vhodného kytarového kabelu.

2. CLEAN VOLUME control

Slouží k nastavení hlasitosti čistého kanálu "CLEAN", je-li tento zvolen

3. CHANNEL SELECT switch

Slouží k přepínání mezi čistým "CLEAN" a zkresleným "DISTORTION" kanálem. (indikace sepnutí zkresleného kanálu pouze u modelu MX30R)

4. DISTORTION GAIN control

Nastavuje požadovanou úroveň zkreslení kanálu "DISTORTION"

5. DISTORTION VOLUME control

Nastavuje požadovanou hlasitost zkresleného "DISTORTION" kanálu

6. TREBLE control

Nastavuje výškové frekvence výstupního tónu

7. MIDDLE control

Nastavuje středové frekvence výstupního tónu

8. BASS control

Nastavuje basové frekvence výstupního tónu

9. REVERB control

Slouží k nastavení efektu REVERB pro oba kanály

10. CD input

Připojení CD/MP3 zařízení (1/8" mini jack)

11. HEADPHONE jack

Připojení sluchátek (1/4" jack)

12. POWER switch & LED

Kontrolka indikující zapnutí či vypnutí zesilovače

13. FOOT switch

Vstup pro připojení footswitchu (není součástí balení), slouží k přepínání kanálů (pouze MX30R)

Funkce zadního panelu

(pouze model MX30R)

14. PREAMP OUT (Effects Loop SEND)

Slouží k odeslání signálu do externího efektu

15. POWER AMP IN (Effects Loop RETURN)

Slouží k vstupu signálu z externího zařízení

Technická specifikace

Amp	MX15R	MX30R
Vstupní napětí	~100V,~110V,~120V,~220V,~230V,~240V 50/60Hz Factory Option	
Vstupní impedance	1 M Ω	1 M Ω
Spotřeba el. energie	35W	65W
Výstupní výkon	15W R.M.S.	30W R.M.S.
Rated Load Impedance	8 Ω	6 Ω
Reproduktor	Custom 8" Speaker	Custom 10" Speaker
Rozměry	Výška:	Výška: 41,7cm
	Šířka: 34,2cm	Šířka: 45,0cm
	Hloubka: 20,2cm	Hloubka: 26,5cm
Váha	6.2kg	10.6kg
